

Röhre	$U_h + U_h$		U_b	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10)	J_a	%
AB 1/ AB 2	4	0	10~		A2	A1	K	K					A1	2,5	30
ABC 1	4	0	100		A1				K				G	10	70
ABC 1	4	0	10~			A2		A1	K					2,5	30
AC 761	4	0	60		H1	K	G	H2	A1					10	70
AD 1	4	0	90~		A1	G								100	50
AF 3	4	0	200	100	A1		Sg	K	K				G	25	60
AF 7	4	0	200	100	A1		Sg	K	K				G	10	60
AH 1	4	0	200	60	A1	Sg	Sg	G	K				G	10	40
AK 1	4	0	200	60	A1	G	Sg	Sg	K				K	10	40
AK 2	4	0	200	60	A1	G	Sg	Sg	K				G	10	30
AL 1	4	0	200	100	A1	G	Sg							25	70
AL 4	4	0	200	60	A1	G	Sg		K					25	90
AL 5	4	0	200	100	A1	G	Sg		K					100	50
AL 860	2,5	0	200	60	Sg			H1	H2	H1	G		A1	25	60
AM 2	4	0	200		A1	G	A1	G	K					25	40
AZ 1	4	0	90~		A2			A1						100	100
AZ 11	4	0	50~		A1	A2								100	50
AZ 12	4	0	90~		A2	A1		A1						250	50
Röhre	$U_h + U_h$		U_b	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10)	J_a	%